



قدم به قدم، همراه دانشجو...

WWW.GhadamYar.Com

جامع ترین و به روز ترین پرتال دانشجویی کشور (پرتال دانش)  
با ارائه خدمات رایگان، تحصیلی، آموزشی، رفاهی، شغلی و...  
برای دانشجویان

- (۱) راهنمای ارتقاء تحصیلی. (کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به ارشد و ارشد به دکتری)
- (۲) ارائه سوالات کنکور مقاطع مختلف سالهای گذشته، همراه پاسخ، به صورت رایگان
- (۳) معرفی روش‌های مقاله و پایان‌نامه نویسی و ارائه پکیج‌های آموزشی مربوطه
- (۴) معرفی منابع و کتب مرتبط با کنکورهای تحصیلی (کاردانی تا دکتری)
- (۵) معرفی آموزشگاه‌ها و مراکز مشاوره تحصیلی معتبر
- (۶) ارائه جزوایت و منابع رایگان مرتبط با رشته‌های تحصیلی
- (۷) راهنمای آزمون‌های حقوقی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- (۸) راهنمای آزمون‌های نظام مهندسی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- (۹) آخرین اخبار دانشجویی، در همه مقاطع، از خبرگزاری‌های پربازدید
- (۱۰) معرفی مراکز ورزشی، تفریحی و فروشگاه‌های دارای تخفیف دانشجویی
- (۱۱) معرفی همایش‌ها، کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های ویژه دانشجویی
- (۱۲) ارائه اطلاعات مربوط به بورسیه و تحصیل در خارج و معرفی شرکت‌های معتبر مربوطه
- (۱۳) معرفی مسائل و قوانین مربوط به سرگذری، معافیت تحصیلی و امریه
- (۱۴) ارائه خدمات خاص ویژه دانشجویان خارجی
- (۱۵) معرفی انواع بیمه‌های دانشجویی دارای تخفیف
- (۱۶) صفحه ویژه نقل و انتقالات دانشجویی
- (۱۷) صفحه ویژه ارائه شغل‌های پاره وقت، اخبار استخدامی
- (۱۸) معرفی خوابگاه‌های دانشجویی معتبر
- (۱۹) دانلود رایگان نرم افزار و اپلیکیشن‌های تحصیلی و...
- (۲۰) ارائه راهکارهای کارآفرینی، استارت آپ و...
- (۲۱) معرفی مراکز تایپ، ترجمه، پرینت، صحافی و ... به صورت آنلاین
- (۲۲) راهنمای خرید آنلاین ارزی و معرفی شرکت‌های مطرح ..... (۲۳)



WWW.GhadamYar.Ir

۰۹۱۲ ۳۰ ۹۰ ۱۰۸

WWW.PortaleDanesh.com

باما همراه باشید...

WWW.GhadamYar.Org

۰۹۱۲ ۰۹ ۰۳ ۸۰۱

[www.GhadamYar.com](http://www.GhadamYar.com)

کد کنترل

333

E

333E

صبح جمعه  
۹۷/۲/۷



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»  
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

## آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد نایپیوسته داخل - سال ۱۳۹۷

### مهندسی کامپیوتر - کد (۱۲۷۷)

مدت پاسخگویی: ۲۵۵ دقیقه

تعداد سوال: ۱۴۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	ریاضیات (ریاضی عمومی (۱و۲)، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمال مهندسی، ریاضیات گسسته)	۲۰	۳۱	۵۰
۳	دروس تخصصی مشترک (ساختمن داده‌ها و طراحی الگوریتم‌ها، نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، عباره‌های منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل و شبکه‌های کامپیوتری)	۳۰	۵۱	۸۰
۴	دروس تخصصی معماري سیستم‌های کامپیوتري (مدارهای الکترونيکي، الکترونيک ديجيتال و VLSI، سیگنال‌ها و سیستم‌ها)	۲۰	۸۱	۱۰۰
۵	دروس تخصصی ترم افزار، شبکه‌های کامپیوتري، رایانش امن (کامپایلر، پایگاه داده‌ها، هوش مصنوعي)	۲۰	۱۰۱	۱۲۰
۶	دروس تخصصي هوش مصنوعي و رباتيک (مدارهای الکترونيکي، هوش مصنوعي، سیگنال‌ها و سیستم‌ها)	۲۰	۱۲۱	۱۴۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفي دارد.

حل چايد، تکرار و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای نعماص اتخاذ حبلي و حقوق تهبا مجوز اين سازمان بجز ميانش و با مختلفين برآور مغرورات و فثار مي شود.

۱۳۹۷

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

..... با شماره داوطلبی ..... در جلسه این آزمون شرکت می نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

**PART A: Vocabulary**

*Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.*

- 1- In the central highlands of New Guinea the sudden ----- from the society of the stone ax to the society of sailing ships (and now of airplanes) has not been easy to make.  
1) manifestation      2) deterioration      3) transition      4) sophistication
- 2- I want your help with my literature review. ----- to the e-mail are some questions. Please answer them.  
1) Raised      2) Posed      3) Inquired      4) Attached
- 3- There is no single or widely used definition of children's literature. It can be ----- defined as anything that children read or more specifically defined as fiction, non-fiction, poetry, or drama intended for and used by children and young people.  
1) broadly      2) optimistically      3) controversially      4) neutrally
- 4- When many of the spoken languages of the Native American Indians were ----- as a result of colonialism by English, French, Spanish or Portuguese, they became extinct.  
1) distributed      2) replicated      3) illustrated      4) replaced
- 5- During the winter storm, the road conditions were so ----- that schools were cancelled for a week.  
1) reckless      2) deplorable      3) superficial      4) erratic
- 6- Laying a bouquet of flowers and the gift-wrapped doll upon the bed, the young mother kissed the sleeping Soha and said this -----: "A happy birthday, and God bless you, my daughter!"  
1) beneficence      2) malediction      3) benediction      4) valediction
- 7- People who ----- their dreams do what they love and they go for greatness.  
1) chase      2) involve      3) gather      4) require
- 8- Attention is essential in achieving anything. If you can't pay attention, you can't get the job -----.  
1) taken      2) made      3) tried      4) done
- 9- Everything man-made around you was ----- a thought in someone's head.  
1) socially      2) originally      3) quickly      4) desirably
- 10- The strength of the United Nations is dependent upon the ----- of its member countries.  
1) encounter      2) assumption      3) cooperation      4) urgency

**PART B: Cloze Passage**

*Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.*

I can put my cash card into an ATM anywhere in the world and take out a fistful of local currency, while the corresponding amount (11) ----- from my bank account at home. I don't even think twice: (12) ----- the country, I trust that the system will work.

The whole world runs on trust. We trust that people on the street won't rob us, (13) ----- the bank we deposited money in last month returns it this month, that the justice system punishes the guilty (14) ----- . We trust the food (15) ----- won't poison us, and the people we let in to fix our boiler won't murder us.

- |                                    |                                |                                     |                  |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 11- 1) to debit                    | 2) is debited                  | 3) debits                           | 4) debiting      |
| 12- 1) in spite of                 | 2) in relation to              | 3) no matter                        | 4) regardless of |
| 13- 1) that                        | 2) and                         | 3) for                              | 4) though        |
| 14- 1) and the innocent exonerated | 2) and exonerates the innocent | 3) which it exonerates the innocent |                  |
| 15- 1) is bought                   | 2) which we buy it             | 3) we buy                           | 4) to buy        |

**PART C: Reading Comprehension**

*Directions: Read the following four passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.*

**PASSAGE 1:**

Systems engineering is an interdisciplinary field of engineering and engineering management that focuses on how to design and manage complex systems over their life cycles. At its core, systems engineering utilizes systems thinking principles to organize this body of knowledge. Issues such as requirements engineering, reliability, logistics, coordination of different teams, testing and evaluation, maintainability and many other disciplines necessary for successful system development, design, implementation, and ultimate decommission become more difficult when dealing with large or complex projects. Systems engineering deals with work-processes, optimization methods, and risk management tools in such projects. It overlaps technical and human-centered disciplines such as industrial engineering, mechanical engineering, manufacturing engineering, control engineering, software engineering, electrical engineering, cybernetics, organizational studies and project management. Systems engineering ensures that all likely aspects of a project or system are considered, and integrated into a whole.

The systems engineering process is a discovery process that is quite unlike a manufacturing process. A manufacturing process is focused on repetitive activities that achieve high quality outputs with minimum cost and time. The systems engineering process must begin by discovering the real problems that need to be resolved, and identify the most probable or highest impact failures that can occur – systems engineering involves finding solutions to these problems.

- 16- You can infer from the passage that -----.**
- 1) Large or complex projects are rarely decommissioned
  - 2) In manufacturing engineering, processes are iteratively minimized
  - 3) In systems engineering, failures are prioritized prior to resolution
  - 4) Manufacturing engineering is only concerned with the technical aspects of Large or complex projects
- 17- Which of the following has NOT been stated as a concern of systems engineering?**
- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1) agility        | 2) optimization      |
| 3) systems design | 4) problem discovery |
- 18- According to the passage, systems engineering -----.**
- 1) deals with different environmental issues
  - 2) is most effective when applied in moderation
  - 3) deals with diverse aspects of complex systems
  - 4) is concerned with systems of low-to-moderate complexity

**PASSAGE 2:**

Programming languages share properties with natural languages related to their purpose as vehicles for communication, having a syntactic form separate from its semantics, and showing language families of related languages branch one from another. But as artificial constructs, they also differ in fundamental ways from languages that have evolved through usage. A significant difference is that a programming language can be fully described and studied in its entirety, since it has a precise and finite definition. By contrast, natural languages have changing meanings given by their users in different communities. While constructed languages are also artificial languages designed from the ground up with a specific purpose, they lack the precise and complete semantic definition that a programming language has.

Many programming languages have been designed from scratch, altered to meet new needs, and combined with other languages. Many have eventually fallen into disuse. Although there have been attempts to design one "universal" programming language that serves all purposes, all of them have failed to be generally accepted as filling this role. The need for diverse programming languages arises from the diversity of contexts in which languages are used.

- 19- It can be inferred from the passage that natural languages and programming languages are similar in that -----.**
- 1) their semantic definitions are precise
  - 2) they form inter-related families
  - 3) their usage contexts are immutable
  - 4) they are converging towards a universal language
- 20- Different programming languages are required because -----.**
- 1) user communities construct their own specific programming languages
  - 2) programming languages do not evolve
  - 3) universal natural languages cannot be reused
  - 4) diverse usage contexts require diverse programming languages

- 21- According to the passage, which of the following is true about programming languages?**
- 1) Many of them are no longer used.
  - 2) Many of them can replace natural languages.
  - 3) They are the only artificial languages ever constructed.
  - 4) They are the only languages that can be used indefinitely.
- 22- This passage is mainly about -----.**
- 1) Comparing programming languages to artificial languages
  - 2) Introducing the characteristics of programming languages
  - 3) Introducing the characteristics of artificial languages
  - 4) Comparing artificial languages to natural languages

**PASSAGE 3:**

DevOps (a clipped compound of "development" and "operations") is a software engineering culture and practice that aims at unifying software development (Dev) and software operation (Ops). The main characteristic of the DevOps movement is to strongly advocate automation and monitoring at all steps of software construction, from integration, testing, and releasing to deployment and infrastructure management. DevOps aims at shorter development cycles, increased deployment frequency, and more dependable releases, in close alignment with business objectives.

Companies that practice DevOps have reported significant benefits, including: significantly shorter time to market, improved customer satisfaction, better product quality, more reliable releases, improved productivity and efficiency, and the increased ability to build the right product by fast experimentation.

However, a study released in January 2017 of almost 2,200 IT executives and industry professionals found that only one in five surveyed think DevOps had a strategic impact on their organization despite the rise in usage. The same study found that only 17% identified DevOps as key, well below software as a service (42%), big data (41%) and public cloud infrastructure as a service (39%).

To practice DevOps effectively, software applications have to meet a set of architecturally significant requirements (ASRs), such as: deployability, modifiability, testability, and monitorability. These ASRs require a high priority and cannot be traded off lightly.

- 23- Which of the following titles is most appropriate for this passage?**
- 1) DevOps: A Brief History
  - 2) DevOps: Capabilities and Limitations
  - 3) DevOps: Why Is It Considered Harmful?
  - 4) DevOps: A Total Solution for All Your problems
- 24- Which of the following can be inferred from the passage?**
- 1) Effective application of DevOps requires changeability of standards.
  - 2) DevOps can improve the quality of the artifacts produced.
  - 3) Practitioners unanimously agree that DevOps is strategically effective.
  - 4) DevOps is mainly concerned with project management activities.

**25- According to the passage, which of the following is true about DevOps?**

- 1) It is dominant in business-oriented organizations.
- 2) It is mainly concerned with coding and testing.
- 3) It can replace "software as a service" solutions.
- 4) It can increase overall development speed.

**PASSAGE 4:**

All hackers seem to have one thing in common: they enjoy figuring out how things work. They are often, but not necessarily, computer prodigies. They apply their natural curiosity to understanding computer applications and systems. They gain an intimate knowledge of these applications and systems.

The white hat hacker has immaculate computer ethics. If a white hat hacker discovers a security weakness in a computer network, the hacker would naturally inform the network administrator of the problem and perhaps cordially offer some advice on how to address the problem.

The black hat hacker, on the other hand, can be cunning and even malicious. In some circles, the term cracker is used instead.

Black hat crackers have broken into computer networks and used that access to steal money. They have threatened to damage computers and computer networks.

In between the white hat and the black hat there is the gray hat hacker. Gray hat hackers find their way into computer systems and networks, but they are not quick to inform the owner of the security problem. At the same time, they are not usually intent on mangling the system software or memory either. There have been cases of gray hats leaving behind messages or defacing websites with electronic graffiti in order to let others know that they were capable of getting in, but not doing any real damage. So, while gray hats wouldn't likely stand up for the rights of network owners or managers, they are also likely to do little or no damage.

In conclusion, it seems the future of white hat hackers is secure as their skills are in demand to secure the vast number of computer networks around the world. There is certainly more pressure than ever on gray hat hackers to stop their activities. Most people are questioning their rationale, because today's corporations and governments simply have too much at stake to allow them to casually enter their networks. In recent years, gray hats have been arrested and prosecuted for crimes that might have been ignored in the past. And finally while the early black hat hackers were never severely punished, their activities are today taken more seriously than ever before. However, the problem of the black hat hacker is sure to continue.

**26- The author's purpose in writing this passage is to -----.**

- 1) show that the hackers are not as bad as people think
- 2) warn the reader to avoid hacker while on the internet
- 3) convince the readers that gray hats are mostly ethical
- 4) inform the readers about various types of hackers

**27- You can infer from paragraph 2 that white hat hackers -----.**

- 1) ask permission before entering a computer network
- 2) often ensure the security of organization's information system
- 3) usually report the illegal happenings occurred in cyber environments
- 4) use dissimilar methods compared to other hackers for breaking into computer network.

- 28- Black hat hackers -----.
- 1) retrieve cyber crimes
  - 2) perpetrate computer frauds
  - 3) show skills in achieving one's ends by deceit
  - 4) are the epitome of all that the public do in a computer network
- 29- It's stated in the passage that the hackers -----.
- 1) are cordial computer programmers that use bugs or exploits to break into computer systems
  - 2) are experienced computer experts using their technical knowledge to overcome a problem
  - 3) have a level of knowledge sometimes equal or superior to the creators' themselves
  - 4) have malicious forgers to damage computers and computer networks
- 30- Which type of hacker is most likely to disappear in the future?
- 1) The gray hat hacker
  - 2) The black hat hacker
  - 3) The white hat hacker
  - 4) They are all likely to disappear

ریاضیات (ریاضی عمومی (۱و۲)، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمال مهندسی، ریاضیات گستته):

۳۱- در بین اعداد مختلط  $z$  که  $|z - i| \leq 1$  ، بیشترین مقدار اندازه  $|z|$  کدام است؟

- (۱)  $\frac{1}{5}$   
(۲)  $\frac{1}{4}$   
(۳)  $\frac{1}{3}$   
(۴)  $\frac{1}{2}$

۳۲- ناحیه بین منحنی  $y = \sin x$  و  $x = e^y + \sin y$  برای  $y \in [0, \frac{\pi}{2}]$  را حول محور  $x$  ها دوران می‌دهیم. حجم جسم به دست آمده. کدام است؟

- $\pi(\pi - 2)e^{\frac{\pi}{2}} + 2\pi$  (۱)  
 $\pi(\pi - 1)e^{\frac{\pi}{2}} + 2\pi$  (۲)  
 $\pi(\pi - 2)e^{\frac{\pi}{2}} + \pi$  (۳)  
 $\pi(\pi - 1)e^{\frac{\pi}{2}} + \pi$  (۴)

۳۳- همگرایی یا واگرایی انتگرال های  $\int_1^{+\infty} \cos(t^r) dt$  و  $\int_1^{+\infty} \cos t dt$  به ترتیب از راست به چپ. کدام است؟

- (۱) همگرا - همگرا (۲) واگرا - واگرا (۳) همگرا - واگرا (۴) واگرا - همگرا

- ۳۴- بازه همگرایی  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n(Lnn)}$  کدام است؟

- [۱، ۲] (۱)
- [۱، ۲) (۲)
- (۱، ۲) (۳)
- (۱، ۲] (۴)

- ۳۵- خط مماس بر منحنی قصل مشترک رویه‌های  $z = 4 - 4x^2 + 4y^2$  و  $z = 4x^2 + 4y^2$  در نقطه  $(1, 0, 0)$ ، موازی کدام بردار است؟

- $\hat{j}$  (۱)
- $\hat{i}$  (۲)
- $\hat{i} - \hat{j}$  (۳)
- $\hat{i} + \hat{j}$  (۴)

- ۳۶- مقدار انتگرال  $\int_0^1 \int_{\sqrt{x}}^x (e^{y^2} + y^2) dy dx$  کدام است؟

- $\frac{1}{12}(2e^{16} + 125)$  (۱)
- $\frac{1}{12}(2e^{16} + 127)$  (۲)
- $\frac{1}{12}(2e^{16} + 127)$  (۳)
- $\frac{1}{12}(2e^{16} + 125)$  (۴)

- ۳۷- فرض کنید که  $C$  منحنی جهت‌دار  $(x-2)^2 + (y+2)^2 = 1$  در جهت مثلثاتی باشد. مقدار انتگرال زیر کدام است؟

$$\oint_C \left( \frac{ye^x}{2(e^x + x^2)} - \frac{2y}{2(x^2 + y^2)} \right) dx + \left( \frac{2x}{2(x^2 + y^2)} - \frac{ye^y}{2(e^y + y^2)} \right) dy$$

- ۰ (۱)
- $\pi$  (۲)
- $2\pi$  (۳)
- $3\pi$  (۴)

- ۳۸- فرض کنید  $S$  سطح کره  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  باشد. مقدار انتگرال روی سطح زیر کدام است؟

$$\iint_S ((2x+3z)x - (xz+y)y + (y^2+2z)z) d\sigma$$

- ۰ (۱)
- $3\pi$  (۲)
- $4\pi$  (۳)
- $12\pi$  (۴)

- ۳۹ - کدام مورد، جواب عمومی معادله دیفرانسیل  $y(x^r e^{xy} - y)dx + x(x^r e^{xy} + y)dy = 0$  است؟

$$2e^{xy} + \left(\frac{y}{x}\right)^r = C \quad (1)$$

$$2e^{xy} - \left(\frac{y}{x}\right)^r = C \quad (2)$$

$$2e^{xy} + \left(\frac{x}{y}\right)^r = C \quad (3)$$

$$2e^{xy} - \left(\frac{x}{y}\right)^r = C \quad (4)$$

- ۴۰ - جواب عمومی غیربدیهی معادله دیفرانسیل  $yy'' + (1+y)(y')^r = 0$ ، کدام است؟

$$e^y(y+1) = C_1 x + C_2 \quad (1)$$

$$e^y(y-1) = C_1 x + C_2 \quad (2)$$

$$e^{-y}(y-1) = C_1 x + C_2 \quad (3)$$

$$e^{-y}(y+1) = C_1 x + C_2 \quad (4)$$

- ۴۱ - ضریب  $x^r$  در جواب به سری معادله دیفرانسیل  $y'' - y'sin x + xy = 0$  با شرایط اولیه  $y(0) = 0, y'(0) = 0$  کدام است؟

$$-\frac{1}{3} \quad (1)$$

$$-\frac{1}{6} \quad (2)$$

$$\frac{1}{3} \quad (3)$$

$$\frac{1}{6} \quad (4)$$

- ۴۲ - تبدیل لاپلاس معکوستابع  $\frac{s}{s^r + 4s + 5}$ ، کدام است؟

$$e^{rt}(\cos t - 2\sin t) \quad (1)$$

$$e^{rt}(\cos t + 2\sin t) \quad (2)$$

$$e^{-rt}(\cos t - 2\sin t) \quad (3)$$

$$e^{-rt}(\cos t + 2\sin t) \quad (4)$$

- ۴۳ - ضریب تغییرات (cv) سن ۲۰ نفر بعد از گذشت ۵ سال، چگونه است؟

(۱) ثابت می‌ماند.

(۲) افزایش می‌باید.

(۴) ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌باید.

(۳) کاهش می‌باید.

- ۴۴ بر اساس یک نمونه‌ی تصادفی از توزیع  $N(\mu, \sigma^2)$ . خلاصه اطلاعات زیر حاصل شده است. برای آزمون فرض  $H_0: \mu = 1$  در مقابل  $H_1: \mu > 1$  اگر ناحیه بحرانی به فرم  $\bar{x} \geq k$  باشد،  $p$ -مقدار (p-value) آزمون کدام است؟ ( $n = 9$  ،  $\bar{x} = 2$ )

- (۱) ۰/۸۴۱۳
- (۲) ۰/۸۶۴۳
- (۳) ۰/۱۳۵۷
- (۴) ۰/۱۵۸۷

- ۴۵ جعبه ۱ شامل ۱ مهره‌ی سفید و ۱ مهره‌ی سبز، جعبه ۲ شامل ۱ مهره‌ی سفید و ۲ مهره‌ی سبز و جعبه ۳ شامل ۱ مهره‌ی سفید ۳ مهره‌ی سبز است. جعبه  $i$  ام با احتمال  $\pi_i$  ،  $i = ۱, ۲, ۳$  انتخاب و یک مهره به تصادف از آن جعبه خارج می‌کنیم. اگر مهره انتخابی سبز باشد، به ازای چه مقداری از  $(\pi_1, \pi_2, \pi_3)$  احتمال‌های پسین یکسان است؟

- (۱)  $(\frac{6}{23}, \frac{9}{23}, \frac{8}{23})$
- (۲)  $(\frac{12}{29}, \frac{9}{29}, \frac{8}{29})$
- (۳)  $(\frac{12}{27}, \frac{8}{27}, \frac{7}{27})$
- (۴)  $(\frac{11}{25}, \frac{8}{25}, \frac{6}{25})$

- ۴۶ در مدل رگرسیون خطی ساده  $y = \alpha + \beta x + \varepsilon$ ، بر اساس یک نمونه تصادفی خلاصه اطلاعات به صورت زیر حاصل شده است. مقدار (مجموع مربعات خطا، انحراف معیار پیشگو)  $(S_{y,x}, SSE)$  کدام است؟

$$\bar{x} = 2, \bar{y} = 3, S_x = 4, S_y = 5, r = 0.6$$

- (۱) (۴, ۱۶)
- (۲) (۴, ۱۴)
- (۳) (۱۴, ۴)
- (۴) (۱۶, ۴)

- ۴۷ اگر تمام زیرمجموعه‌های مجموعه  $\{1, 2, 3, \dots, n\}$  را نوشته و اعضای آنها را با هم جمع کنیم، عدد به دست آمده کدام است؟

- (۱)  $\binom{n}{2} 2^{n-1}$
- (۲)  $\binom{n+1}{2} 2^n$
- (۳)  $\binom{n+1}{2} 2^{n-1}$
- (۴)  $\binom{n}{2} \times 2 \times 2^{n-1}$

- ۴۸- مجموعه A از اعداد طبیعی «پوشان» است، اگر داشته باشیم:

$$\forall x, y \in \mathbb{N} : ((x \in A) \wedge (y \in A) \wedge (y > x)) \rightarrow (\forall z \in \mathbb{N} : ((z > x) \wedge (z < y)) \rightarrow (z \in A))$$

اگر مجموعه تمام زیرمجموعه‌های پوشان از اعداد طبیعی را مجموعه B بنامیم، کدام مورد درست است؟

(۱) مجموعه B تهی است.

(۲) مجموعه B ناشمار است.

(۳) مجموعه B متناهی و ناتهی است.

(۴) مجموعه B شمارا و نامتناهی است.

- ۴۹- فرض کنید  $a_n$  تعداد ماتریس‌های متقاضن با درایه‌های  $0$  و  $1$  باشد که جمع اعداد هر ستون آن  $1$  است. در

این صورت  $a_n$  در کدام رابطه بازگشتی زیر صدق می‌کند؟

$$a_n = a_{n-1} + (n-1) \times a_{n-2} \quad (۱)$$

$$a_n = (n-1) \times a_{n-2} \quad (۲)$$

$$a_n = n \times a_{n-2} \quad (۳)$$

$$a_n = 2a_{n-1} \quad (۴)$$

- ۵۰- تابع مولد دنباله  $\dots, \binom{n-1}{0}, \binom{n}{1}, \binom{n+1}{2}, \dots$  کدام است؟

$$\frac{1}{1-x} \quad (۱)$$

$$\frac{1}{1-x^n} \quad (۲)$$

$$\frac{1}{(1-x)^2} \quad (۳)$$

$$\frac{1}{(1-x)^n} \quad (۴)$$

دروس تخصصی مشترک (ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریتم‌ها، نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، مدارهای منطقی، معماری

کامپیوتر، سیستم عامل و شبکه‌های کامپیوتری):

[WWW.GhadamYar.ir](http://WWW.GhadamYar.ir)

- ۵۱- یک درخت دودویی جستجو شامل  $n$  عدد و ارتفاع  $O(\log n)$  در اختیار داریم. به ازای هر گره در درخت فوق

تعداد نوادگان آن گره به عنوان اطلاعات اضافه، ذخیره شده است. کدام مورد را در زمان  $O(\log n)$  نمی‌توان

پاسخ داد؟

(۱) تعداد اعداد کوچک‌تر از عدد داده شده  $a$

(۲) تعداد اعداد ذخیره شده در درخت که در بازه داده شده  $[a, b]$  قرار دارند.

(۳) میانه اعداد ذخیره شده در درخت که در بازه داده شده  $[a, b]$  قرار دارند.

(۴) میانگین اعداد ذخیره شده در درخت که در بازه داده شده  $[a, b]$  قرار دارند.

- ۵۲- آرایه یک بعدی A، شامل  $n$  عدد صفر و یک است. اگر به ازای هر صفر، اولین یک سمت چپ (با اندايس کمتر) و به

ازای هر یک، اولین صفر سمت چپ آن را پیدا کنیم، هزینه سرشکن این محاسبه برای هر عدد، کدام است؟

(بهترین پاسخ را انتخاب کنید).

$$O(n) \quad (۱)$$

$$O(\log \log n) \quad (۲)$$

$$O(\log n) \quad (۳)$$

- ۵۳- جواب رابطه بازگشتی  $T(n) = T(\sqrt{n}) + O(\log \log n)$  ، کدام است؟

O(log<sup>7</sup> n) (۲) O(log n) (۱)

O(log<sup>7</sup> log n) (۴) O(log log n) (۳)

- ۵۴- آرایه A از n عدد دلخواه متمایز تشکیل شده و k یک عدد از پیش مشخص است. فرض کنید عملیات (i) به ازای  $1 \leq i \leq n-k+1$ ، زیرآرایه  $A[i..i+k-1]$  را مرتب می‌کند. در بدترین حالت چند عملیات sort برای مرتب کردن آرایه A لازم است؟ (بهترین پاسخ را انتخاب کنید).

O(n<sup>7</sup> / k<sup>7</sup>) (۲) O(n<sup>7</sup> / k) (۱)

O(n log<sub>k</sub> n) (۴) O(n log n) (۳)

- ۵۵- یک جدول درهم‌ساز داریم. فرض کنید برای رفع مشکل تصادم از روش وارسی خطی استفاده شده است. با درنظر گرفتن فرض یکنواختیتابع در همساز، کلید بعدی با چه احتمالی در خانه دوم قرار می‌گیرد؟ (خانه‌های جدول از جب به راست از ۱ تا ۱۸ شماره‌گذاری شده‌اند).

۵	۷			۱۱	۲	۹	۱۴	۳	۱	۴	۶
---	---	--	--	----	---	---	----	---	---	---	---

$\frac{1}{18}$  (۱)

$\frac{5}{18}$  (۲)

$\frac{8}{18}$  (۳)

$\frac{10}{18}$  (۴)

- ۵۶- آرایه A شامل n عدد داده شده است. همچنین یک جعبه سیاه داریم که به عنوان ورودی یک زیرمجموعه  $S \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$  با اندازه حداقل k و یک عدد x را به عنوان ورودی می‌گیرد و اگر عدد  $i \in S$  وجود داشت طوری که  $A[i] = x$ ، مقدار یک را برمی‌گرداند و در غیر این صورت صفر برمی‌گرداند. با چند مرتبه استفاده از این جعبه سیاه می‌توانیم به ازای یک عدد دلخواه x در صورت وجود، اندیس y را که  $x = A[y]$  است پیدا کنیم؟ (بهترین پاسخ را انتخاب کنید).

O(n) (۱)

O(n/k) (۲)

O(log n) (۳)

O(n/k + log k) (۴)

- ۵۷- گراف وزن دار و همبند G را درنظر بگیرید (وزن‌ها مثبت هستند). وزن یک مسیر ساده (بدون رأس تکراری) در گراف را برابر وزن یالی که در مسیر کمترین وزن را دارد، تعریف می‌کنیم. در الگوریتم‌های بلمن - فورد و دایکسترا،  $d[u]$  برابر سبک‌ترین مسیر ساده به دست آمده تاکنون از مبدا درنظر گرفته می‌شود. اگر در این الگوریتم‌ها به ازای یال  $(u, v)$  با وزن  $w(u, v)$  به روزرسانی را به این شکل تغییر دهیم که  $d[v] = \min(w(u, v), d(u))$ ، کدام یک از دو الگوریتم فوق با تغییر انجام شده، همیشه درست کار می‌کند؟ (مقدار اولیه  $d(u)$  در هر دو الگوریتم برابر مثبت بی‌نهایت قرار داده می‌شود).

۱) هر دو الگوریتم دایکسترا

۲) فقط الگوریتم دایکسترا

۳) فقط الگوریتم بلمن - فورد

۴) هیچ یک از این دو الگوریتم

- ۵۸- گراف وزن دار، همبند و بدون جهت  $(V, E) = G$  را درنظر بگیرید. الگوریتم زیر را روی  $G$  اجرا می کنیم.  
در ابتدا  $M = \{V\}$  قرار می دهیم. سپس یال های  $G$  را به ترتیب دلخواه در  $M$  درج می کنیم. کدام گزاره ها درست هستند؟  
M دارای دور بود، به ازای هر دور در M سنگین ترین یال آن دور را حذف می کنیم. کدام گزاره ها درست هستند؟

(a) M همیشه برابر درخت پوشای کمینه G است.

(b) اگر یال ها به ترتیب وزن (از کوچک به بزرگ) درج شوند، M حتماً درخت پوشای کمینه خواهد بود.

(۱) درست ، b درست  
(۲) نادرست ، a درست(۳) نادرست ، b درست  
(۴) نادرست ، a درست

- ۵۹- برای دنباله  $X = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$  متشکل از اعداد متمایز، فرض کنید LIS(X) بزرگ ترین زیردنباله صعودی X و LIS(X,a) بزرگ ترین زیر دنباله صعودی X که عنصر آخر آن حداقل a می باشد. چه تعداد از گزاره های زیر درست هستند؟

(در زیر  $\langle x_1, \dots, x_i \rangle$  و عملگر max دنباله با طول بزرگ تر را برمی گرداند.)

- $LIS(X_n) = \max_{i=1}^n (\langle LIS(X_{i-1}, x_i), x_i \rangle)$
- $LIS(X_n) = \langle LIS(X_{n-1}, x_n), x_n \rangle$
- $LIS(X_n) = \max(LIS(X_{n-1}), \langle LIS(X_{n-1}, x_n), x_n \rangle)$

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

- ۶۰- فرض کنید برای ساخت درخت کد هافمن از الگوریتم زیر استفاده کنیم. حروف الفبا را به دو دسته A و B به گونه ای افزای می کنیم که اختلاف تعداد تکرارهای حروف الفبا در A و B کمینه شود. به طور بازگشته درخت کد هافمن را برای هر یک از این دو دسته می سازیم. سپس دو درخت به دست آمده برای A و B را به عنوان زیردرخت های ریشه قرار می دهیم. (اگر تعداد حروف الفبا ۱ باشد، درخت کد هافمن تک رأسی است). اگر n تعداد حروف الفبا باشد، کوچک ترین مقدار n که برای آن الگوریتم فوق درخت بینه را تولید نمی کند، کدام است؟

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۵)

- ۶۱- با توجه به تعریف گزاره های P و Q، کدام مورد درست است؟  
(P) به ازای هر گرامر مستقل از متن، الگوریتم وجود دارد که بتوان گفت آیا زبان تولید شده به وسیله آن گرامر نامتناهی است یا خیر.

(Q) به ازای هر دو گرامر مستقل از متن، الگوریتم وجود دارد که بتوان گفت آیا آن دو گرامر زبان مشترکی را تولید می کنند یا خیر.

(۱) درست ، P درست  
(۲) نادرست ، Q نادرست(۳) درست ، P نادرست  
(۴) نادرست ، Q درست

- ۶۲- کدام عبارت منظم، بیانگر زبانی منظم است و رشته‌هایی را که با ۰۰ یا ۱۱ شروع یا پایان می‌یابند، می‌پذیرد؟

$$(00+11)(0+1)^*(00+11) \quad (1)$$

$$[00(0+1)^*11] + [11(0+1)^*00] \quad (2)$$

$$[(00+11)(0+1)^*] + [(0+1)^*(00+11)] \quad (3)$$

$$[(00+11)(0+1)^*] + [(0+1)^*(00+11)] \quad (4)$$

- ۶۳- زبان گرامر مستقل از متن زیر کدام است؟

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aB \mid bA, \\ A &\rightarrow a \mid aS \mid bAA, \\ B &\rightarrow b \mid bS \mid aBB \end{aligned}$$

(۱) شامل تمام رشته‌هایی که دارای تعداد a ها و b های برابر هستند.

(۲) شامل تمام رشته‌هایی که دارای تعداد a های زوج و تعداد b های فرد هستند.

(۳) شامل تمام رشته‌هایی که دارای تعداد a های فرد و تعداد b های زوج هستند.

(۴) شامل تمام رشته‌هایی که دارای تعداد a های زوج و تعداد b های زوج هستند.

- ۶۴- چند پذیرنده متناهی قطعی (DFA) با ۲ حالت و الفبای {۰, ۱} وجود دارد؟

۱۶ (۱)

۲۶ (۲)

۳۲ (۳)

۶۴ (۴)

- ۶۵- برای توابع f و g داده شده، عبارت ساده شده تابع  $F = f.g$  مطابق با کدام مورد است؟

$$g = (w+x+y'+z')(x'+y'+z)(w'+y+z') \quad , f = wxy' + y'z + w'yz' + x'yz'$$

$$x'yz' + y'zw' + xy'z'w \quad (1)$$

$$x'yz' + yzw' + xy'zw' \quad (2)$$

$$y' + z'w' + xz + x'w \quad (3)$$

$$y'zw + xyz'w' \quad (4)$$

- ۶۶- عبارت  $ab + b'd'$  ساده شده تابع  $f(a, b, c, d) = a'b'c'd' + ab'd' + abc'$  است. حداقل چند مینترم

بی‌همیت (چهار متغیری) برای این تابع وجود دارد؟

۲ (۱)

۳ (۲)

۴ (۳)

۵ (۴)

- ۶۷- هو دو ورودی J و K یک فلیپ فلاپ JK به خروجی  $\bar{Q}$  آن متصل شده است. خروجی Q در پالس ساعت بعدی

کدام است؟

$\bar{Q}$  (۱)

Q (۲)

۰ صفر ثابت (۳)

۱ یک ثابت (۴)

- ۶۸- جدول حالت زیر را در نظر بگیرید. پس از کاهش تعداد حالات، جدول حالت حاصل چند حالت دارد؟

PS	NS/Z	
	X=0	X=1
A	B/1	A/0
B	A/1	B/1
C	C/0	D/1
D	E/0	C/1
E	D/0	E/1

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

- ۶۹- اگر بخواهیم نمودار حالت زیر را با استفاده از دو فلیپ فلاپ نوع D طرح کنیم و برای پیاده‌سازی ورودی فلیپ

فلاپ‌ها، بدون هیچ گونه ساده‌سازی، فقط از حافظه ROM استفاده کنیم، حافظه چند بیت دارد؟


(x) و y (ورودی هستند).

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)



- ۷۰- می‌خواهیم دو ماتریس  $4 \times 8$  را که هر درایه آن ۶۴ بیتی است با هم جمع کنندۀ خط لوله ای طراحی کردۀ‌ایم که در ۹ کلک دو عدد ۶۴ بیتی را با هم جمع می‌کند و با فرکانس ۱ گیگاهرتز کار می‌کند. در مقایسه با یک جمع کننده تمام ترکیبی ۶۴ بیتی که در یک کلک حاصل جمع را تولید می‌کند ولی فرکانس کاری آن ۲۰۰ مگاهرتز است، کدام جمع کننده سریعتر می‌باشد و چند برابر است؟

(۱) تمام ترکیبی - ۵ برابر (۲) تمام ترکیبی - ۲ برابر (۳) خط لوله‌ای - ۹ برابر (۴) خط لوله‌ای - ۴ برابر

- ۷۱- چند مورد از گزاره‌های داده شده درست هستند؟

(a) در ضرب دو عدد دودویی n بیتی به روش Booth. همیشه تعداد عمل تفریق بیشتر از تعداد عمل جمع است.

(b) در تقسیم دو عدد دودویی به روش غیرجبرانی (non-restoring) (comparator) نیازی به مقایسه‌گر نیست.

(c) در مدار ضرب کننده ترکیبی دو عدد دودویی ۱۰ بیتی و ۱۲ بیتی بدون علامت، از ۱۲۰ گیت 2-input AND استفاده می‌شود.

(d) در تقسیم جبرانی (restoring) دو عدد دودویی، تعداد عمل تفریق مورد نیاز با تعداد عمل جمع جبرانی برابر است.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

- ۷۲- برای جمع ترکیبی ۹ عدد دودویی n بیتی به روش carry-save، حداقل تعداد جمع کننده carry-save کدام است؟

(۱) ۷ (۲) ۹ (۳) ۱۱ (۴) بستگی به n دارد.

- ۷۳- طول قالب ریزدستورات در مدار کنترل ریزبرنامه‌سازی شده یک سیستم دیجیتال، ۱۲۰ بیت است که ۶ بیت آن micro-OPCODE است. کدام گزاره‌ها درست هستند؟

- a- حداقل ۳۰ جعبه شرطی متفاوت در چارت عملیاتی این سیستم وجود دارد.

- b- حجم ریزحافظه حداقل ۳۲ ریزدستور است.

- c- چارت عملیاتی این سیستم می‌تواند بیش از ۳۰ جعبه شرطی داشته باشد.

(۱) a, b, c (۲) c, b (۳) c, a (۴) b, a

- ۷۴ - کدام عبارت، درست‌تر است؟

(۱) Virtualization به شبیه‌سازی یک سیستم عامل وابسته به سخت‌افزار، بر روی یک سیستم عامل وابسته به سخت‌افزار دیگر اطلاق می‌شود.

(۲) NUMA یک حافظه توزیع شده است که در آن هر پردازنده یا هسته، به بخش‌های مختلف اختصاصی دسترسی دارد.

(۳) System Daemon یک برنامه سیستمی مقیم در حافظه است که در صورت لزوم به صورت ناهمگام اجرا می‌شود.

(۴) Emulation به فرایند شبیه‌سازی یک سیستم عامل داخل سیستم عامل دیگر اطلاق می‌شود.

- ۷۵ - سیستمی با ترجمه آدرس دو-سطحی و اندازه هر صفحه ۴ کیلوبایت در نظر بگیرید. اگر اندازه هر مدخل جدول

صفحه برابر ۲ بایت (شامل اطلاعات ترجمه و دیگر اطلاعات کنترلی لازم) باشد، چه تعداد فضای بیتی به ترتیب

(از راست به چپ) برای جایه‌جایی (Offset)، آندیس به جدول صفحه اول و آندیس به جدول صفحه دوم برای

آدرس مجازی (Virtual address) (۳۲-بیتی لازم است؟

(۱) ۱۲، ۱۰، ۱۰، ۱۲

(۲) ۹، ۱۱، ۱۲

(۳) ۱۲، ۱۰، ۱۰، ۱۲

(۴) ۹، ۱۱، ۱۲

- ۷۶ - در یک سیستم متشكل از ۴ قاب که در ابتدا خالی هستند، رشته دستیابی به قاب‌ها را به ترتیب از چپ به راست

۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ در نظر بگیرید. اگر سیستم صفحه‌بندی تمام‌اً مبتنی بر درخواست

(pure demand paging) باشد. در صورت استفاده از الگوریتم‌های FIFO و LRU به ترتیب (از راست به چپ)

تعداد نقص صفحه (page fault)، کدام است؟

(۱) ۱۰، ۱۰

(۲) ۹، ۱۰

(۳) ۶، ۶

(۴) ۵، ۶

- ۷۷ - شبکه‌ای را که در آن امکان برخورد (collision) بسته‌ها وجود دارد و پروتکل CSMA/CD فعال است را در نظر

بگیرید. در این شبکه زمان انتشار (propagation) بین نود A و نود B یک میلی‌ثانیه (mSec) است. در لحظه

t = ۰ نود A بسته‌ای را با نرخ ۴ مگابیت بر ثانیه ارسال می‌کند و در لحظه t = ۰.۸ m sec نود B بسته‌ای را با

نرخ ۴ مگابیت بر ثانیه ارسال می‌کند. به ترتیب از راست به چپ حداقل اندازه بسته A چند بایت باشد که A متوجه

برخورد شود و حداقل اندازه بسته B چند بایت باشد که B متوجه برخورد شود؟

(۱) ۱۰۰۰ - ۱۰۰۰

(۲) ۶۰۰ - ۱۴۰۰

(۳) ۱۰۰ - ۹۰۰

(۴) ۶۴ - ۶۴

- ۷۸ - در شبکه زیر، سرور ۱۰۰ بسته به کامپیوتر A و ۱۰۰ بسته دیگر به کامپیوتر B ارسال می‌کند. سرور بسته‌ها را


یک در میان برای کامپیوتر A و سپس برای کامپیوتر B ارسال می‌کند. به عبارت دیگر، ابتدا یک بسته به کامپیوتر

A ارسال شده سپس یک بسته به کامپیوتر B ارسال می‌شود و کار تا ارسال ۱۰۰ بسته برای A و ۱۰۰ بسته برای

B ادامه می‌یابد. مسیریاب برای هر بسته زمان  $T_N = 0.01\text{ ms}$  را صرف مسیریابی و سویچینگ می‌کند. اندازه هر بسته

۱۰۰ بایت است. آخرین بسته ارسالی برای کامپیوتر B در صفت مسیریاب چند میلی‌ثانیه معلول می‌ماند؟

(مقادیری که زیر هر لینک نوشته شده است زمان انتشار (propagation) بر حسب میلی‌ثانیه است.)




(۱) ۲۱/۱۳ m sec

(۲) ۲۲/۷۶ m sec

(۳) ۲۴/۱۳ m sec

(۴) ۲۵/۱۱ m sec

- ۷۹- یک صفحه وب شامل یک فایل HTML و ۵ آجکت‌های HTML = ۵۰۰۰ Byte و آجکت‌های O۴ = ۳۰۰۰ Byte , O۲ = ۷۰۰۰ Byte و آجکت‌های O۱ = ۵۰۰۰ Byte و O۵ = ۲۰۰۰ Byte روى وب سرور ۱ و آجکت‌های RTT۱ = ۰/۰۱s زمان رفت و برگشت بين کامپیوتر کاربر و سرور ۱ قرار دارند. کاربری مایل است اين صفحه وب را ببیند. زمان رفت و برگشت بين کامپیوتر کاربر و سرور ۲ به اندازه RTT۲ = ۰/۰۰۶s است. متوجه گذرهٔ ارتباط بين کامپیوتر کاربر و وب سرور ۱ برابر با X۱ = ۸۰۰۰۰ بیت بر ثانیه است. گذرهٔ ارتباط بين کامپیوتر کاربر و وب سرور ۲ برابر با X۲ = ۶۰۰۰۰ بیت بر ثانیه است.
- چنانچه در کامپیوتر کاربر و دو وب سرور فعال باشد، از لحظه‌ای که کاربر http GET را برای دریافت صفحه وب ارسال می‌کند تا زمانی که صفحه وب را کاملاً دریافت می‌کند چند میلی‌ثانیه زمان صرف می‌شود؟ (توجه داشته باشید که http1.1 به صورت pipeline و persistent کار می‌کند).





- ۸۰- در یک ارتباط TCP، فایلی از کامپیوتر ۱ به کامپیوتر ۲ ارسال می‌شود. شکل زیر پنجره‌های ارسال را در حوزه زمان نشان می‌دهد. در این شکل هر دایره یک بسته را نشان می‌دهد. دایره‌های سیاه معرف بسته هایی‌اند که به کامپیوتر ۲ نرسیده‌اند. اگر مکانیزم Go-Back-n فعال باشد، چند بسته بیش از یکبار به کامپیوتر ۲ می‌رسد؟



دروس تخصصی معماری سیستم‌های کامپیوتری (مدارهای الکترونیکی، الکترونیک دیجیتال و VLSI، سیگنال‌ها و سیستم‌ها):

- ۸۱- در مدار شکل زیر، جریان i۲ چند آمپر است؟
- 
- Answer choices:
- ۵ (۱)
  - ۲/۷۷ (۲)
  - ۲/۷۷ (۳)
  - ۵ (۴)

- ۸۲ - در مدار زیر جریان  $A$  را در لحظه  $t = 4$  به دست آورید؟ (جریان سلف در لحظه  $t = -1$  صفر فرض می‌شود).




۷/۲ (۴)

۲/۶ (۳)

-۳/۶ (۲)

-۷/۲ (۱)

- ۸۳ - در مدار نشان داده شده  $L$  خطی و تغییرناپذیر با زمان می‌باشد. کدام مورد در خصوص جریان  $A$ ، درست است؟



۱) فقط به ازای یک مقدار عددی  $L$  پاسخ  $A$  میرایی بحرانی است.


۲) به ازای کلیه مقادیر  $L$  پاسخ  $A$  همواره به صورت میرایی شدید است.

۳) مقداری برای  $L$  نمی‌توان یافت که ضریب کیفیت مدار  $\frac{1}{2}Q$  باشد.

۴) دو مقدار عددی برای  $L$  می‌توان یافت که پاسخ  $A$  میرایی بحرانی شود.

- ۸۴ - مدار شکل زیر برای  $t < 0$  در حالت صفر است و ورودی پله واحد  $v_s(t) = u(t)$  به مدار اعمال می‌شود.

در صورتی که در لحظه  $t = 2s$  داشته باشیم  $v_C(t) = v_R(t)$ ، مقدار  $R$  چند اهم است؟




۱ (۱)

۲ (۲)


۳ (۳)

۴ (۴)

- ۸۵ - در مدار شکل زیر که در حالت دائمی سینوسی است، در دو سر AB چه امپدانسی قرار دهیم تا توان متوسط دریافتی آن ماکریم گردد؟

 $\frac{4}{5} + j\frac{2}{5}$  (۱) $\frac{4}{5} - j\frac{2}{5}$  (۲) $\frac{2}{5} + j\frac{4}{5}$  (۳) $\frac{2}{5} - j\frac{4}{5}$  (۴)

۸۶ - عملکرد مدار زیر کدام است؟




(۱) مانند یک SR latch عمل می‌کند.

(۲) مانند یک SR Flip Flop حساس به لبه بالا رونده عمل می‌کند.

(۳) مانند یک SR Flip Flop حساس به لبه پایین رونده عمل می‌کند.

(۴) یک سلول حافظه Synchronous SRAM با قابلیت set و reset است.

۸۷ - در مدار مقابل، به فرض آن که قدر مطلق ولتاژ آستانه همه ترانزیستورها برابر ۱ ولت باشد، محدوده تغییرات ولتاژ خروجی چند ولت است؟



(۱) ۰ تا ۵

(۲) ۱ تا ۵

(۳) ۰ تا ۴

(۴) ۱ تا ۴

قدم به قدم، همراه دانشجو...

۸۸ - یک تراشه دیجیتال با ولتاژ تغذیه  $1.8V$  در فرکانس  $500\text{ MHz}$  کار می‌کند. در این تراشه، یک گیت با خازن ورودی  $5ff$  در فاصله  $400\text{ }\mu\text{m}$  از ورودی تغذیه (Ground pad) قرار دارد. اگر زمان صعود و نزول ورودی این گیت  $200\text{ ps}$  باشد ( $t_r = t_f = 200\text{ ps}$ ) سطح ولتاژ صفر منطقی در ورودی این گیت (ground bounce) کدام است؟ ( مقاومت فلز را  $25\text{ m}\Omega/\mu\text{m}$  در نظر بگیرید).





450mV (۱)

450μV (۲)

900mV (۳)

900μV (۴)

- ۸۹ - مطابق با مدل تاخیر المور، در کدام مدار داده شده، تاخیر از  $x$  به  $y$  کمتر از بقیه است؟



(۴) مدار ۴

(۳) مدار ۳

(۲) مدار ۲

(۱) مدار ۱


- ۹۰ - کدام عبارت در مورد مدار زیر درست است؟

(۱) این مدار یک وارونگر با توان مصرفی پایین است.

(۲) این مدار یک وارونگر با توان جریان دهنده بالاست.

(۳) این مدار یک وارونگر با ویژگی اشمیت تریگر است.

(۴) این مدار یک وارونگر با حاشیه نویز بسیار خوب است.



- ۹۱ - در معکوس کننده خروجی یک گیت دومینو، نسبت عرض ترانزیستور PMOS به عرض ترانزیستور NMOS برای بهینه شدن سرعت و برای بهینه شدن توان مصرفی به ترتیب (از راست به چپ) باید مطابق با کدام مورد باشد؟ (طول ترانزیستورها مساوی با اندازه حداقل است).

۳/۱ - ۳/۱ (۱)


۱.۴/۱ - ۳/۱ (۲)

۳/۱ - ۱.۴/۱ (۳)

۱.۴/۱ - ۱.۴/۱ (۴)

- ۹۲- در مدار ترتیبی زیر  $R_1$ ,  $R_2$  و  $R_3$  فلیپ‌فلاب‌های حساس به لبه هستند.  $C_1$ ,  $C_2$  و  $C_3$  بلوک‌های ترکیبی می‌باشند. تاخیرهای کمینه و بیشینه بلوک‌ها در جدول نمایش داده شده‌اند.  $\delta$ ‌ها در ورودی کلاک فلیپ‌فلاب‌ها نشان‌دهنده انحراف زمانی مطلق بین مبدا کلاک و کلاک فلیپ‌فلاب مربوطه است. کدام مورد نشان‌دهنده یکی از محدودیت‌های لازم برای جلوگیری از race condition است؟ (از تاخیر فلیپ‌فلاب‌ها صرف‌نظر کنید).

بیشینه تاخیر	کمینه تاخیر	
۱۰	۳	$C_1$
۸	۲	$C_2$
۵	۱	$C_3$



$$\delta_1 - \delta_2 < 4 \quad (۲)$$

$$\delta_3 - \delta_2 < -4 \quad (۴)$$

$$\delta_2 - \delta_1 > 3 \quad (۱)$$

$$\delta_3 - \delta_1 > -3 \quad (۳)$$

- ۹۳- در تراشه‌ای یک میلیون گیت شبیه NMOS و ده میلیون گیت CMOS وجود دارد. در این تراشه، همه ترانزیستورهای بالابر در گیت‌های شبیه NMOS از نوع PMOS هستند و مشخصات آنها به صورت زیر داده شده است. اگر به طور آماری در ۴۰٪ اوقات شبکه‌های تحریک گیت‌های تراشه خاموش باشد، حداقل توان استاتیکی ناشی از جریان اتصال کوتاه کل تراشه چند وات است؟

$$VDD = 3.3 \text{ V}, \beta = 10 \mu\text{A/V}^2, VT = -0.9 \text{ V}$$

۵۷ (۱)

۴۵ (۲)

۳۷ (۳)

۲۶ (۴)

- ۹۴- اندازه خازن ذخیره یک حافظه DRAM یک ترانزیستوری برابر ۷۰ فمتوفوارad است. ولتاژ تغذیه برابر  $V = 2.3$  و ولتاژ آستانه ترانزیستور برابر  $V = 0.3$  است. کمینه مقدار مجاز در حالت خروجی یک، برابر  $V = 1.8$  است. هنگامی که ترانزیستور دسترسی خاموش است، جریان نشتی معادل حدود  $5 \text{ nA}$  خازن را تخلیه می‌کند. بیشینه زمان تجدید (refresh) این حافظه چند میکروثانیه است؟


۲/۵ (۱)

۲/۸ (۲)

۷/۰ (۳)

۳/۲ (۴)

۹۵- ساختار ترانزیستوری شکل، کدام تابع را پیاده سازی می کند؟ (A و B ورودی و F خروجی مدار هستند).



- (۱)  $\bar{A}B$   
 (۲)  $\bar{A} + \bar{B}$   
 (۳)  $A \oplus B$

(۴) بستگی به اندازه ترانزیستورها تابع های متفاوتی ایجاد می کند.

۹۶- رابطه ورودی ( $x(t)$ ) و خروجی ( $y(t)$ ) یک سیستم به صورت  $y(-t) = \frac{dy}{dt} + 2y(t) = \frac{d^2x}{dt^2} + 3\frac{dx}{dt} + x(t)$  می باشد. کدام مورد در خصوص این سیستم درست است؟

- (۱) علی - تغییرناپذیر با زمان  
 (۲) غیرعلی - تغییرپذیر با زمان  
 (۳) غیرعلی - تغییرناپذیر با زمان

۹۷- سیگنال پیوسته در زمان  $x(t) = \sin(6\pi t)$  داده شده است. با نمونه برداری یکنواخت از این سینگال با زمان نمونه برداری  $T_s$ . سینگال گستته در زمان  $x[n] = x(nT_s)$  به صورت زیر تولید می شود؟ بر این اساس، مقدار  $T_s$  کدام است؟



- (۱)  $\frac{1}{36}$   
 (۲)  $\frac{1}{24}$   
 (۳)  $\frac{1}{12}$   
 (۴)  $\frac{1}{6}$

۹۸- رابطه ورودی - خروجی برای یک سیستم زمان پیوسته به صورت  $y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2(t-\tau)} x(\tau - 1) d\tau$  است. کدام

مورد به ترتیب درباره علی بودن و پایداری این سیستم درست است؟

- (۱) علی - پایدار  
 (۲) غیرعلی - ناپایدار  
 (۳) غیرعلی - پایدار

۹۹ - کدام مورد، ضرایب بسط سری فوریه سیگنال زمان گستته  $x[n] = 2\sqrt{2} \sin(7\pi n + \frac{\pi}{4})$  متناوب با پریود مربوطه است؟

$$a_1 = 1 - j, a_0 = 0 \quad (1)$$

$$a_1 = 0, a_0 = 1 - j \quad (2)$$

$$a_1 = 1 + j, a_0 = 1 - j \quad (3)$$

$$a_1 = 1 - j, a_0 = 1 + j \quad (4)$$

۱۰۰ - مقدار انتگرال  $\int_{0}^{2\pi} \frac{\sin^2(\frac{\Delta}{2}\omega)}{\sin^2(\frac{\omega}{2})} d\omega$  کدام است؟

$$0 \quad (1)$$

$$5 \quad (2)$$

$$5\pi \quad (3)$$

$$10\pi \quad (4)$$

دروس تخصصی نرم‌افزار، شبکه‌های کامپیوتری، رایانش امن (کامپیلر، پایگاه داده‌ها، هوش مصنوعی):

۱۰۱ - گرامر زیر را در نظر بگیرید که در آن  $S$  علامت شروع گرامر و  $\epsilon$  رشته تهی است. جدول پارس (1) این گرامر چند وضعیت دارد؟ آیا این گرامر (1) SLR است؟

$$S' \rightarrow S$$

$$S \rightarrow (S)S|\epsilon$$

- (۱) ۵ وضعیت - خیر  
 (۲) ۶ وضعیت - بله  
 (۳) ۷ وضعیت - بله  
 (۴) ۸ وضعیت - خیر

۱۰۲ - گرامر زیر را در نظر بگیرید. اگر به ترتیب عملیات فاکتورگیری از چپ (Left Factoring) و حذف چپ‌گردی صریح (Immediate Left Recursion Elimination) روی این گرامر انجام شود، گرامر حاصل دارای چند قاعده است؟ آیا گرامر حاصل برای استفاده در روش تجزیه (1) LL مناسب می‌باشد؟

$$A \rightarrow A^m | aA | A^n | aaB$$

$$B \rightarrow b$$

- (۱) ۶ قاعده - بله  
 (۲) ۷ قاعده - خیر  
 (۳) ۸ قاعده - بله  
 (۴) ۹ قاعده - خیر

۱۰۳- قطعه کد زیر از دستورالعمل‌های سه آدرس (Three Address Codes) را در نظر بگیرید. این قطعه کد در صورت پرداخت شدن (Optimization) شامل چند دستور سه آدرس و حداقل چند حافظه موقتی دارد؟ (حافظه‌های موقتی به صورت  $T_i$  نشان داده شده‌اند).

- 1)  $T_1 := a + b$
- 2)  $T_2 := T_1 - c$
- 3)  $x := T_2$
- 4) If  $x > 0$  goto 9
- 5)  $T_3 := x + 1$
- 6)  $x := T_3$
- 7)  $T_4 := a + b$
- 8) goto 4
- 9)  $m := T_4$

(۲) پنج دستور و یک حافظه موقت

(۴) پنج دستور و دو حافظه موقت

۱۰۴- کدام مورد در خصوص مقایسه روش تجزیه (1) LL و روش‌های تجزیه (1) LR نادرست است؟

(۱) فقط بعضی از گرامرهای نوع (1) LL از نوع (1) SLR(1) هستند.

(۲) فقط بعضی از گرامرهای (1) LALR(1) از نوع (1) LL هستند.

(۳) همه گرامرهای (1) LL از نوع (1) LALR(1) هستند.

(۴) همه گرامرهای (1) LL از نوع (1) LR(1) هستند.

۱۰۵- کدام مورد در خصوص مقایسه دو روش Access Link و Display برای دسترسی به متغیرهای سراسری درست است؟

(۱) در روش D، نمی‌توان رویه‌های بازگشتی داشت.

(۲) در روش D، کد تولید شده سرعت کمتری خواهد داشت.

(۳) در روش AL، کد تولید شده حجم بیشتری خواهد داشت.

(۴) در روش AL، اندازه رکورد فعالیت (Activation Record) رویه‌ها بزرگتر خواهد شد.

۱۰۶- گرامر زیر را در نظر بگیرید. اگر بخواهیم از روش تقدم عملگر (Operator Precedence) برای تجزیه جملات زبان این گرامر استفاده کنیم، کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد مقایسه دو جدول پارس روابط تقدم (Precedence Functions) و جدول توابع تقدم (Precedence Relations) درست است؟

$A \rightarrow Bbab \mid aa$

$B \rightarrow b$

(۱) در صورت استفاده از جدول توابع این گرامر، خطاهای دیرتر کشف خواهد شد.

(۲) اندازه جدول روابط تقدم این گرامر بزرگتر از جدول توابع آن است.

(۳) این گرامر قابل استفاده در روش تقدم عملگر نیست.

(۴) با این گرامر از جدول توابع تقدم نمی‌توان استفاده کرد.

۱۰۷- گرامر زیر را برای توصیف حلقه‌های تکرار for در نظر بگیرید. برای تولید کد میانی این گونه حلقه‌های تکرار در کدام‌یک از دو روش تجزیه (1) LL و (1) SLR(1)، به اضافه شدن حداقل چند قاعده دیگر نیاز است؟

$S \rightarrow \text{for id} := E \text{ to } E \text{ by } E \text{ do } S \text{ end}$

$S \rightarrow \text{other}$

$E \rightarrow \text{num}$

(۲) فقط در روش (1) LL(1)

(۴) در هیچ‌کدام

(۱) فقط در روش (1) SLR(1)

(۳) در هر دو روش

۱۰۸ - با توجه به گزاره‌های زیر کدام مورد درست است؟

(a) مدل مفهومی پایگاه داده، استقلال داده‌ای را افزایش می‌دهد.

(b) اگر  $k_1$  و  $k_2$  ابرکلیدهای رابطه R باشند، آنگاه  $k_1 \cap k_2$  یک ابرکلید R است.

(c) برای اتصال به پایگاه داده، در Connection String نحوه احراز هویت کاربر مشخص می‌شود.

(d) در رابطه R با تعداد خصیصه بزرگتر از یک، تعداد ابرکلیدها همواره از تعداد کلیدهای کاندید بیشتر است.

(۱) درست a ، درست c

(۲) نادرست b ، نادرست d

(۳) درست b ، نادرست d

۱۰۹ - پس از اجرای دستورات زیر (به ترتیب مشخص شده) تعداد سطرهای جدول Person کدام است؟

دستور اول	<code>create table person( personID int, managerID int, level int, primary key(personID), foreign key(managerID) references person(personID) on delete cascade on update restrict)</code>
دستور دوم	<code>insert into person values (۱۴,null,۱), (۱۲,۱۴,۲), (۱۱,۱۲,۲), (۱۳,۱۲,۳), (۱۵,۱۲,۳), (۱۰,۱۴,۲), (۱۷,۱۰,۳), (۱۸,۱۰,۳)</code>
دستور سوم	<code>Delete from preson where level = ۲</code>

۱ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

۱۱۰ - با توجه به رابطه  $R(A, B, C, D, E, F)$  و مجموعه وابستگی‌های تابعی زیر، رابطه R چند کلید کاندید دارد؟

$$F = \{A \rightarrow BCD, BC \rightarrow DE, B \rightarrow D, D \rightarrow A\}$$

۱ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

۱۱۱- جدول T را در نظر بگیرید که روی ستون a Clustering Index شده است. کدام مورد درست است؟

- ۱) اعمال سیاست شاخص‌گذاری، تاثیری بر حجم اطلاعات ذخیره شده بر روی دیسک ندارد.
- ۲) با اعمال سیاست شاخص‌گذاری، پاسخ به Range Query های مرتبط به a، با سرعت بیشتری انجام می‌شود.
- ۳) با اعمال سیاست شاخص‌گذاری، پاسخ به Equality Query های مرتبط به a، با سرعت کمتری انجام می‌شود.
- ۴) همه موارد درست هستند.

۱۱۲- با توجه به گزاره‌های زیر، کدام مورد درست است؟

(a) اگر رابطه R، دارای  $n = 2k$  خصیصه باشد، آنگاه تعداد کلیدهای کاندید آن حداقل یک و حداکثر  $\binom{n}{k}$  است.

(b) اگر رابطه R دارای n خصیصه باشد، آنگاه تعداد ابرکلیدهای این رابطه حداکثر  $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n}$  است.

(c) تعداد ابرکلیدهای یک رابطه همواره بیشتر از تعداد کلیدهای کاندید آن رابطه است.

(d) هر صفت مرکب، لزوماً تک مقداری است.

(۱) یک گزاره نادرست است.

(۲) دو گزاره نادرست است.

(۳) سه گزاره نادرست است.

(۴) چهار گزاره نادرست است.

۱۱۳- رابطه‌های جدول داده شده را در نظر بگیرید. با اجرای دستور زیر حداقل و حداکثر تعداد سطرهای خروجی کدام است؟

`select * from Student left outer join StudentCourse`

نام جدول	تعداد سطرها
Student (Stid, StName, ...)	K > 0
Course(Cid, CName, ...)	N > 0
StudentCourse(Stid,Cid, grade)	M > 0


(۱) حداقل K و حداکثر  $K + N - 1$

(۲) حداقل ۱ و حداکثر  $K + N - 1$

(۳) حداقل N و حداکثر  $K + N$

(۴) حداقل K و حداکثر  $K + N$

۱۱۴- با توجه به نمودار ER داده شده، کدام مورد برای پرس و جو "نام دانشجویانی که معدل آنها از میانگین نمرات همه دروس دانشگاه بیشتر است" نادرست است؟



- 1) select SName from Student T1 ,  
 (select S\_C.Sid from S\_C  
 group by S\_C.Sid having AVG(grade) > (Select AVG(grade) from S\_C)) T2  
 where T1.Sid = T2.Sid
- 2) select SName from Student T1  
 where exists (select \* from S\_C  
 where T1.Sid = S\_C.Sid  
 group by S\_C.Sid having AVG(grade) > (Select AVG(grade) from S\_C))
- 3) select SName from Student  
 where Sid in (select Sid from S\_C  
 group by Sid having AVG(grade) > (Select AVG(grade) from S\_C))
- 4) select SName from Student,S\_C  
 where student.sid = S\_C.sid and AVG(grade) > (Select AVG(grade) from S\_C)

۱۱۵- در مورد الگوریتم برنامه‌ریزی گراف‌پلن (Graphplan)، کدام عبارت درست است؟

- (۱) اگر در سطح k از گراف برنامه‌ریزی، دو گزاره با یکدیگر ناسازگاری متقابل (mutual exclusion) داشته باشند، نمی‌توان با انجام k کنش از وضعیت اولیه به وضعیتی رسید که شامل هر دو گزاره باشد.
- (۲) در هنگام ساخت گراف برنامه‌ریزی (Planning Graph)، در صورتی که یک سطح دقیقاً مشابه سطح قبلی باشد، ولی هنوز برنامه‌ای به دست نیامده باشد، الگوریتم متوقف می‌شود.
- (۳) در برنامه یافته شده توسط این الگوریتم، تمام کنش‌های انتخاب شده از هر سطح، لزوماً باید قبل از تمام کنش‌های انتخاب شده از سطح بعد قرار گیرند تا برنامه حاصل معتبر باشد.
- (۴) برنامه یافته شده توسط این الگوریتم از نظر تعداد کنش‌ها بهینه است.

۱۱۶- یک درخت جستجوی **minimax** را در نظر بگیرید که دارای عمق ۳ باشد و هر گره در آن دقیقاً ۴ فرزند داشته باشد (درخت ۶۴ گره برگ دارد). اگر از روش هرس آلفا-بتا در جستجو استفاده کنیم، حداکثر چه تعداد از گره‌های این درخت ممکن است هرس شود؟

- (۱) ۴۸
- (۲) ۴۵
- (۳) ۳۵
- (۴) ۲۲

۱۱۷- در خصوص الگوریتم **A** در حالت استفاده از یکتابع ابتکاری سازگار (**consistent**) (در صورتی که  $g(n)$  هزینه مسیر طی شده تا گره  $n$  باشد)، کدام مورد نادرست است؟

- (۱) همواره مسیر بهینه به هدف را (در حالت جستجوی گرافی) پیدا می‌کند.
- (۲) ممکن است گره‌هایی را که مقدار  $g(n) + h(n)$  آنها بیشتر از طول مسیر بهینه است، گسترش دهد.
- (۳) ممکن است گره‌هایی را که مقدار  $g(n)$  آنها بیشتر از طول مسیر بهینه است، تولید کند (یعنی در صف بگذارد).
- (۴) ممکن است گره‌هایی را که مقدار  $g(n) + h(n)$  آنها بیشتر از طول مسیر بهینه است، تولید کند (یعنی در صف بگذارد).

۱۱۸- پایگاه دانش متشکل از عبارت‌های **Horn** زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید روش زنجیره‌ای جلورو (Forward Chaining) با استفاده از جستجوی سطح اول (Breadth First Search) و روش زنجیره‌ای عقب‌رو (Backward Chaining) با استفاده از جستجوی عمق اول (Depth First Search) پیاده‌سازی شده‌است. در این صورت، کدام جمله نادرست است؟

$$\begin{aligned} P(F(x)) \wedge Q(x) &\Rightarrow Q(F(x)) \\ P(x) &\Rightarrow P(F(x)) \\ P(A) \\ Q(A) \end{aligned}$$

(۱)  $FC$  گزاره  $Q(F(F(A)))$  را نتیجه می‌دهد.

(۲)  $FC$  قبل از گزاره  $Q(F(A))$ ، گزاره  $P(F(A))$  را نتیجه می‌دهد.

(۳)  $BC$  برای پرسمانی (query) به صورت  $Q(F(A))$ ، مقدار درست (True) را برمی‌گرداند.

(۴)  $BC$  برای یک پرسمانی (query) به صورت  $Q(F(F(A)))$ ، مقدار نادرست (False) را برمی‌گرداند.

۱۱۹- سه عبارت  $\alpha$ ،  $\beta$  و  $\gamma$  را در منطق گزاره‌ای (**propositional logic**) در نظر بگیرید. در صورتی که داشته باشیم  $\alpha \models \beta$  و  $\alpha \models \gamma$  کدام مورد در خصوص ارضاعیتی (**satisfiability**) و استلزم (**entailment**) بین عبارت‌ها درست است؟

(۱) عبارت  $\beta \vee \gamma$  ممکن است ارضاعیتی (**satisfiable**) نباشد.

(۲) عبارت  $\gamma \Rightarrow \alpha \Rightarrow \beta$  ارضاعیتی (**Unsatisfiable**) است.

(۳) عبارت  $\alpha$  حتماً ارضاعیتی (**satisfiable**) است.

(۴)  $\gamma \not\models (\alpha \Rightarrow \beta)$

۱۲۰- کدام عبارت در مورد خصوصیات محیط (**environment**) درست است؟

(۱) یک محیط پویا (**dynamic**) نمی‌تواند کاملاً مشاهده‌پذیر (**fully observable**) باشد.


(۲) هر محیط کاملاً مشاهده‌پذیر (**fully observable**) حتماً قطعی (**deterministic**) است.

(۳) یک محیط ناشناخته (**unknown**) ممکن است کاملاً مشاهده‌پذیر (**fully observable**) باشد.

(۴) در یک محیط **episodic**، هر کنش (**action**) ممکن است به کنش‌های انجام شده در مرحله قبل واپس‌بازدشت باشد.

دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز (مدارهای الکترونیکی، هوش مصنوعی، سیگنال‌ها و سیستم‌ها):

۱۲۱- مدار معادل نورتن مدار شکل زیر از دو سر a و b، کدام است؟



$$R_N = \frac{4}{3}, I_N = 1 \quad (1)$$

$$R_N = \frac{7}{3}, I_N = 1 \quad (2)$$

$$R_N = \frac{4}{3}, I_N = \frac{3}{4} \quad (3)$$

$$R_N = \frac{7}{3}, I_N = \frac{3}{4} \quad (4)$$

۱۲۲- در مدار شکل زیر هنگامی که کلید S بسته است،  $I = 1A$  است. وقتی در  $t = 0$  کلید S را باز می‌کنیم، مقدار I


چند آمپر می‌شود؟

-۲ (۱)


-۱ (۲)

۱ (۳)

۲ (۴)



۱۲۳- توان مختلط تحولی به مدار در حالت دائمی سینوسی از سوی منبع جریان  $i_s(t) = \sin t$ ، کدام است؟




$$\frac{1}{4} + j\frac{3}{2} \quad (1)$$

$$\frac{1}{4} - j\frac{3}{2} \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} - j\frac{3}{4} \quad (3)$$

$$\frac{1}{2} + j\frac{3}{4} \quad (4)$$

۱۲۴- در مدار شکل زیر برای  $V(t), V(0^-) = 4V, i(0^-) = 2A$  کدام است؟




$$+4e^{-2t} + 6e^{-t} + 2 \quad (1)$$

$$-6e^{-2t} + 4e^{-t} + 2 \quad (2)$$

$$6e^{-2t} - 6e^{-t} + 2 \quad (3)$$

$$4e^{-2t} - 6e^{-t} + 2 \quad (4)$$

۱۲۵- ثابت زمانی مدار زیر برای  $t > 0$ ، کدام است؟



$$\tau = 2 \quad (1)$$


$$\tau = 1 \quad (2)$$

$$\tau = 0.5 \quad (3)$$

$$\tau = 0.1 \quad (4)$$



۱۲۷ - در شکل زیر هزینه کنش‌ها روی یال‌ها و مقدار تابع ابتکاری روی گره‌ها نوشته شده است. اگر S گره شروع و G گره هدف باشد، کدام مورد درست است؟ (در شرایط یکسان برای دو گره از ترتیب الفبایی استفاده شود)



۱) تابع ابتکاری استفاده شده قابل قبول (admissible) است.

۲) ترتیب گسترش گره‌ها در الگوریتم \*A، از چپ به راست S,C,A,B,G است.

۳) ترتیب تولید گره‌ها در الگوریتم \*A، از چپ به راست S,A,C,B,D,G است.

۴) ترتیب تولید گره‌ها در الگوریتم UCS، از چپ به راست S,A,C,B,D,G است.

۱۲۸ - یک مسئله ارضی محدودیت با چهار متغیر A, B, C, D را در نظر بگیرید که در آن دامنه تمام متغیرها مجموعه  $\{1, 2, 3, 4\}$  است. این مسئله دارای محدودیت‌های  $D < A < B < C < D$  و  $C = A + 2$  است. می‌دانیم برای عدد طبیعی  $k$ ، با حذف برخی مقادیر از دامنه متغیرها، ممکن است بتوان یک مسئله ارضی محدودیت را به یک مسئله **strongly k-consistent** تبدیل کرد. حال با فرض حذف مقادیر لازم از دامنه متغیرها، کدام مورد درخصوص مسئله فوق درست است؟

۱) این مسئله را می‌توان به یک مسئله strongly 2-consistent تبدیل کرد، ولی نمی‌توان آن را به یک مسئله strongly 3-consistent تبدیل کرد.

۲) این مسئله را می‌توان به یک مسئله strongly 3-consistent تبدیل کرد، ولی نمی‌توان آن را به یک مسئله strongly 4-consistent تبدیل کرد.

۳) این مسئله را نمی‌توان به یک مسئله strongly 2-consistent تبدیل کرد.

۴) این مسئله را می‌توان به یک مسئله strongly 4-consistent تبدیل کرد.

۱۲۹ - کدام جمله در مورد مسائل ارضاضدیزی (SAT)، درست است؟

۱) مکانیزم انتشار عبارت واحد (Unit clause propagation) در الگوریتم DPLL برای حل مسائل SAT کارکرده مشابه Forward chaining روی عبارت‌های معین (definite clauses) دارد.

۲) ارضاضدیزی (satisfiability) یک عبارت منطقی، معادل معتبر (valid) بودن آن عبارت است.

۳) برای حل همه مسائل SAT پیچیدگی زمانی نمایی (بر حسب تعداد نمادها) لازم است.

۴) مسائل SAT زیرمجموعه‌ای از مسائل CSP نیستند.

۱۳۰- فرض کنید در یک مسئله جستجو، فضای جستجو یک درخت محدود باشد که در آن هزینه هر یال یک عدد گویا است (هزینه ها می توانند منفی باشند). کدام عبارت در مورد یافتن مسیر بهینه توسط سه روش Breadth First و Uniform Cost Search و Depth First Search درست است؟

(۱) هر سه روش، یافتن مسیر بهینه را برای مسئله گفته شده تضمین می کنند.

(۲) فقط دو روش، یافتن مسیر بهینه را برای مسئله گفته شده تضمین می کنند.

(۳) فقط یکی از این سه روش، یافتن مسیر بهینه را برای مسئله گفته شده تضمین می کند.

(۴) هیچکدام از این سه روش، یافتن مسیر بهینه را برای مسئله گفته شده تضمین نمی کند.

۱۳۱- دو عبارت زیر را در نظر بگیرید.  $P$  یک رابطه،  $f$  یکتابع، و  $a$  یک شیء است. کدام یک از این دو عبارت، یک جمله همیشه درست (tautology) است؟

$$\text{i)} (\forall x \exists y \exists z (P(x,y,z) \vee \neg \exists z \exists u (\neg P(x,z,u)))) \Rightarrow \exists x \exists y P(f(a),x,y)$$

$$\text{ii)} \forall x \exists y \exists z ((P(x,y,z) \vee \neg \exists z \exists u (\neg P(x,z,u))) \Rightarrow \exists x \exists y P(f(a),x,y))$$

۴) هیچ کدام

۳) (i) و (ii)

۲) فقط عبارت (i)

۱۳۲- با توجه به این که هر مدل (Model) برای یک گزاره، عبارت است از یک تفسیر (interpretation) از آن گزاره.

که به آن گزاره ارزش "درست" (true) می دهد، عبارت  $\left( (((A \Rightarrow B) \wedge C) \Leftrightarrow D) \vee E \right) \Leftrightarrow F$  برای مجموعه متغیرهای گزاره ای  $\{A, B, C, D, E, F\}$  چند مدل دارد؟

۶۳) ۱

۲۲) ۲

۱۶) ۳

۲) ۴

۱۳۳- در صورتی که بخواهیم با استفاده از روش رزولوشن (Resolution) نوع عبارت گزاره ای زیر را تعیین کنیم، کدام مورد در خصوص نوع این عبارت درست است؟

$$(P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow ((P \Rightarrow Q) \Rightarrow (P \Rightarrow R))$$

۲) ارضایذیر (Satisfiable) است.

۱) غیرقابل ارضاء (Unsatisfiable) است.

۴) معتبر (Valid) است.

۳) نامعتبر (Invalid) است.

۱۳۴- به یک سیستم LTI زمان گستته با پاسخ ضربه  $x[n] = 2^n u[-n]$  ورودی  $h[n] = u[n]$  اعمال می شود. کدام مورد خروجی سیستم است؟

$$2^{n+1} u[-n] + u[n] \quad (2)$$

$$2^n u[-n] + u[n] \quad (1)$$

$$2^{n+1} u[-n-1] + 2u[n] \quad (4)$$

$$2^n u[-n-1] + 2u[n] \quad (3)$$

۱۳۵- کدام مورد در خصوص سیستم S با رابطه ورودی - خروجی  $y(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ x(t^2) + x(t-2) & t \geq 0 \end{cases}$  درست است؟


۲) علی - خطی - تغییرناپذیر با زمان

۱) علی - خطی - تغییرناپذیر با زمان

۴) غیرعلی - خطی - تغییرناپذیر با زمان

۳) غیرعلی - خطی - تغییرناپذیر با زمان

۱۳۶ - سیگنال LTI از یک سیستم  $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$  با پاسخ فرکانسی  $H(j\omega) = j|\omega|$  عبور می‌کند.  
خروجی سیستم کدام است؟



$$jA\omega_0 \cos(\omega_0 t + \phi) \quad (۱)$$

$$-A\omega_0 \cos(\omega_0 t + \phi) \quad (۲)$$

$$jA\omega_0 \sin(\omega_0 t + \phi) \quad (۳)$$

$$-A\omega_0 \sin(\omega_0 t - \phi) \quad (۴)$$

۱۳۷ - در یک سیستم، پاسخ به ورودی  $x[n] = (-1)^n$  برابر  $y[n] = (-2)^n$  می‌باشد. کدام مورد در خصوص این سیستم درست است؟

(۱) پایدار نیست و LTI نیز نمی‌باشد.

(۲) LTI نیست اما می‌تواند پایدار باشد.

(۳) پایدار نیست اما می‌تواند LTI باشد.

(۴) با توجه به ورودی و خروجی داده شد نمی‌توان در مورد پایداری یا LTI بودن قضاوت کرد.

۱۳۸ - ورودی یک سیستم حقیقی و LTI سیگنال  $2\sin(2\pi t) + 2\cos(4\pi t - \frac{\pi}{4}) + \cos(4\pi t + \frac{\pi}{4})$  و خروجی سیستم به ازای این ورودی برابر  $2\sin(2\pi t) + 2\cos(4\pi t)$  می‌باشد. کدام رابطه در خصوص  $H(j2\pi f)$  (پاسخ فرکانسی سیستم) درست است؟

$$|H(j4\pi)| e^{j<H(j4\pi)} = \sqrt{2}j \quad (۱)$$

$$|H(j2\pi)| e^{j<H(j2\pi)} = \sqrt{2}j \quad (۲)$$

$$|H(j4\pi)| e^{j<H(j4\pi)} = \sqrt{2}(1-j) \quad (۳)$$

$$|H(j4\pi)| e^{j<H(j4\pi)} = \sqrt{2}(1+j) \quad (۴)$$

۱۳۹ - در خصوص پاسخ فرکانسی یک سیستم LTI علی و حقیقی داریم:  $\text{Real}\{H(j2\pi f)\} = \frac{1}{1+4\pi^2 f^2}$  در

این صورت کدام مورد در خصوص پاسخ ضربه این سیستم درست است؟  $\ln$  نشانگر لگاریتم طبیعی می‌باشد.

$$\ln h(2) - \ln h(4) = 1 \quad (۱)$$


$$\ln h(2) + \ln h(4) = 1 \quad (۲)$$

$$\ln h(2) - \ln h(4) = 2 \quad (۳)$$

$$\ln h(2) + \ln h(4) = 2 \quad (۴)$$

۱۴۰ - فرض کنید طیف سیگنال  $x(t)$  مطابق شکل باشد. کمترین نوخ نمونه برداری یکنواخت که بتوان  $x(t)$  را از روی

نمونه‌ها  $x_s(t)$  بازیابی کرد کدام است؟



$x(t) \rightarrow \otimes \rightarrow x_s(t)$


$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - \frac{\pi k}{\Omega_s})$$

$$\frac{\omega_2 - \omega_1}{2\pi} \quad (۱)$$

$$\frac{\omega_2 - \omega_1}{\pi} \quad (۲)$$

$$\frac{\omega_2 + \omega_1}{\pi} \quad (۳)$$

$$\frac{\omega_2 + \omega_1}{2\pi} \quad (۴)$$







قدم به قدم، همراه دانشجو...

WWW.GhadamYar.Ir





به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 می‌رساند، این کلید اولیه غیر قابل استفاده است و پس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظران، کلید تهابی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد، در صورت تمایل می‌توانید حداکثر تا تاریخ 1397/02/18 با مراجعت به سیستم باسخگویی اینترنتی به نشانی request.sanjesh.org و تکمیل فرم اعتراض به کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 اقدام تماید.

لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط از طریق اینترنت دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر رسیدگی نخواهد شد.

نام رشته امتحانی	کد رشته امتحانی
نوع دقیقه	E
مهندسی کامپیوتر	1277

شماره سوال	گزینه صحیح										
1	3	31	3	61	3	91	2	121	3	151	سفید
2	4	32	1	62	3	92	3	122	2	152	سفید
3	1	33	4	63	1	93	1	123	4	153	سفید
4	4	34	2	64	4	94	2	124	2	154	سفید
5	2	35	2	65	1	95	3	125	4	155	سفید
6	3	36	4	66	2	96	3	126	1	156	سفید
7	1	37	1	67	1	97	1	127	2	157	سفید
8	4	38	3	68	4	98	4	128	3	158	سفید
9	2	39	1	69	3	99	1	129	1	159	سفید
10	3	40	2	70	4	100	4	130	4	160	سفید
11	2	41	4	71	2	101	2	131	1	161	سفید
12	4	42	3	72	1	102	2	132	2	162	سفید
13	1	43	3	73	3	103	1	133	4	163	سفید
14	2	44	4	74	3	104	3	134	4	164	سفید
15	3	45	2	75	1	105	3	135	3	165	سفید
16	3	46	1	76	1	106	4	136	2	166	سفید
17	1	47	3	77	3	107	1	137	1	167	سفید
18	3	48	4	78	2	108	2	138	4	168	سفید
19	2	49	1	79	1	109	3	139	4	169	سفید
20	4	50	4	80	1	110	2	140	2	170	سفید
21	1	51	4	81	4	111	2	141	سفید	171	سفید
22	2	52	1	82	3	112	3	142	سفید	172	سفید
23	2	53	4	83	2	113	1	143	سفید	173	سفید
24	2	54	2	84	1	114	4	144	سفید	174	سفید
25	4	55	2	85	2	115	1	145	سفید	175	سفید
26	4	56	4	86	1	116	2	146	سفید	176	سفید
27	2	57	4	87	4	117	2	147	سفید	177	سفید
28	2	58	1	88	2	118	4	148	سفید	178	سفید
29	3	59	3	89	4	119	3	149	سفید	179	سفید
30	1	60	3	90	2	120	3	150	سفید	180	سفید

شماره سوال	گزینه صحیح								
181	سفید	211	سفید	241	سفید	271	سفید	301	سفید
182	سفید	212	سفید	242	سفید	272	سفید	302	سفید
183	سفید	213	سفید	243	سفید	273	سفید	303	سفید
184	سفید	214	سفید	244	سفید	274	سفید	304	سفید
185	سفید	215	سفید	245	سفید	275	سفید	305	سفید
186	سفید	216	سفید	246	سفید	276	سفید	306	سفید
187	سفید	217	سفید	247	سفید	277	سفید	307	سفید
188	سفید	218	سفید	248	سفید	278	سفید	308	سفید
189	سفید	219	سفید	249	سفید	279	سفید	309	سفید
190	سفید	220	سفید	250	سفید	280	سفید	310	سفید
191	سفید	221	سفید	251	سفید	281	سفید	311	سفید
192	سفید	222	سفید	252	سفید	282	سفید	312	سفید
193	سفید	223	سفید	253	سفید	283	سفید	313	سفید
194	سفید	224	سفید	254	سفید	284	سفید	314	سفید
195	سفید	225	سفید	255	سفید	285	سفید	315	سفید
196	سفید	226	سفید	256	سفید	286	سفید	316	سفید
197	سفید	227	سفید	257	سفید	287	سفید	317	سفید
198	سفید	228	سفید	258	سفید	288	سفید	318	سفید
199	سفید	229	سفید	259	سفید	289	سفید	319	سفید
200	سفید	230	سفید	260	سفید	290	سفید	320	سفید
201	سفید	231	سفید	261	سفید	291	سفید		
202	سفید	232	سفید	262	سفید	292	سفید		
203	سفید	233	سفید	263	سفید	293	سفید		
204	سفید	234	سفید	264	سفید	294	سفید		
205	سفید	235	سفید	265	سفید	295	سفید		
206	سفید	236	سفید	266	سفید	296	سفید		
207	سفید	237	سفید	267	سفید	297	سفید		
208	سفید	238	سفید	268	سفید	298	سفید		
209	سفید	239	سفید	269	سفید	299	سفید		
210	سفید	240	سفید	270	سفید	300	سفید		